

IUI-AMAX-LED8 AMAX tuş takımı 2000 L8

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Alarm sisteminin tek tuşla devreye alınması
- ▶ Yangın, tıbbi ve panik alarmları
- ▶ Tamper anahtarı
- ▶ Koruyucu kapaklı şık ve modern tasarım
- ▶ Kullanımı kolay

Fonksiyonlar

Devreye alma yöntemleri

Kodunuzu girip [#AWAY] tuşuna basarak sistemi devreye alabilirsiniz; [#AWAY] tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutarak da sistemi devreye hızlı alabilirsiniz.

Yangın, Tıbbi ve Panik alarmları

Böyle programlanmışsa, kod takımı üzerinde bir sıradaki dış tuşlara aynı anda basmak sesli bir alarmı tetikler ve kontrol paneline bir alarm raporu gönderilir. Yangın alarmı için [4] ve [6] tuşlarına aynı anda basın; tıbbi alarm için [7] ve [9] tuşlarına aynı anda basın; bir panik alarmı için [1] ve [3] veya [*STAY] ve [#AWAY] tuşlarına aynı anda basın.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifika
Avrupa	CE DIN EN 50130-4 (9/2003) DIN EN 50130-4 (6/2011) DIN EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

EN 50131-3 Derece 2, Çevre Derecesi II

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	EN5013 1 English
Almanya	VdS German
Avrupa	CE AMAX LED keypad 2000 L8

Teknik Spesifikasyonlar

Muhafaza Tasarımı

Boyutlar:	7,5 cm x 13,2 cm x 2,6 cm (3,0 inç x 5,2 inç x 1,0 inç)
Ağırlık:	142 gr
Renk:	Beyaz

Ortam Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	-10°C - +55°C
Bağıl Nem	%10 - %95

Güç Gereksinimleri

Giriş Voltajı aralığı:	10VDC - 14VDC
------------------------	---------------

Akım Tüketimi:	bekleme 24mA, maks. 50mA
Kablo gereklilikleri:	dört kablolu, blendajsız ve blendajlı 0,6 – 0,8 mm, maksimum uzunluk 150 m

Sipariş Bilgileri

IUI-AMAX-LED8 AMAX tuş takımı 2000 L8
Sipariş numarası **IUI-AMAX-LED8**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com